



# Eenvoudige gebruikershandleiding voicemail

Informatiseringsgroep Universiteit Leiden | Postbus 9512 | 2300 RA Leiden | 071 527 6969

Voor een uitgebreide versie (Engelstalig) zie: <http://www.spraak2004.leidenuniv.nl>

## A. Inloggen op Cisco Unity

### Analoog

Druk \*0

Toets uw pincode in

### Toesteltype 7912

Druk op toets Bericht/Message

Toets uw pincode in

### Toesteltype 7940/7960

Druk op toets



Toets uw pincode in

Indien u uw voicemail wilt afluisteren vanaf een toestel waar een ander persoon al op ingelogd is, of u belt van buiten de organisatie:

- Stap 1            Bel het toegangsnummer van Cisco Unity
  - 071 527 8555 als u een oneven toestelnummer heeft
  - 071 527 8556 als u een even toestelnummer heeft
- Stap 3            Toets uw identificatienummer in (dat is uw toestelnummer) en druk #
- Stap 4            Toets uw pincode in

## B. Het afluisteren van berichten

- Stap 1            Log in op Cisco Unity (zie A.)
- Stap 2            Druk 1 voor het afluisteren van nieuwe berichten
  - of
  - Druk 3 voor het afluisteren van oude berichten
  - Druk hierna op 1 voor het afluisteren van opgeslagen berichten

Stap 3            Gebruik de onderstaande toetsen voor het bewerken van berichten tijdens het  
afluisteren:

Toets	Taak
<b>1</b>	Herstart bericht
<b>2</b>	Opslaan
<b>3</b>	Verwijderen
<b>4</b>	Langzaam afspelen
<b>6</b>	Snel afspelen
<b>7</b>	Terugspoelen bericht
<b>8</b>	Pauze/doorgaan
<b>9</b>	Snel vooruit spoelen
<b>#</b>	Snel vooruit spoelen tot einde

Stap 4            Gebruik de onderstaande toetsen voor het bewerken van berichten na het afluisteren:

Toets	Taak
<b>1</b>	Herhaal bericht
<b>2</b>	Opslaan
<b>3</b>	Verwijderen
<b>6</b>	Opslaan als nieuw
<b>7</b>	Terugspoelen

### Extra

U kunt onderstaande toetsen te allen tijde gebruiken wanneer het noodzakelijk is:

Toets	Taak
<b>*</b>	Annuleer of ga terug naar het vorige menu
<b>0</b>	Help

## C. Het verwijderen van berichten

Wanneer u inlogt in Cisco Unity geeft Unity een melding wanneer uw mailbox:

- Bijna vol is.
- Vol is en u geen nieuwe berichten meer kan versturen.
- Vol is en u geen nieuwe berichten meer kan versturen en ontvangen.

Om ruimte te maken in uw mailbox dient u berichten te verwijderen.

Cisco Unity verwijdert niet automatisch berichten wanneer deze een bepaalde tijd in uw mailbox zijn opgeslagen.

## D. Het verwijderen van een nieuwe of opgeslagen berichten

Stap 1            Log in op Cisco Unity (zie A.)

Stap 2            Druk **1** voor het beluisteren van nieuwe berichten, of druk **3** voor het  
beluisteren van oude berichten

Stap 3            Druk **3** tijdens het beluisteren van de berichten voor het verwijderen van  
deze berichten

## E. Het verwijderen van berichten uit de prullenbak

- Stap 1 Log in op Cisco Unity (zie A.)
- Stap 2 Druk 3 voor het beluisteren van oude berichten
- Stap 3 Druk 2 voor het verwijderen van deze oude berichten
- Stap 4 Druk 1 voor het bevestigen van de verwijdering van de oude berichten

## F. Het aanpassen van de welkomstboodschap

- Stap 1 Log in op Cisco Unity
- Stap 2 Druk 41
- Stap 3 Nadat Cisco Unity de bestaande boodschap heeft afgespeeld:
- Druk 1 om het te heropnemen
  - Druk 2 voor het inschakelen of uitschakelen van de alternatieve welkomstboodschap
  - Druk 3 voor het opnemen van een andere welkomstboodschap, kies deze boodschap en herneem deze boodschap op
  - Druk 4 voor het beluisteren van alle boodschappen

Gebruik onderstaande toetsen tijdens het opnemen van een welkomstboodschap:

Toets	Taak
<b>8</b>	Pauze of samenvatting
<b>#</b>	Einde van opname

## G. Het aanpassen van de opgenomen naam

- Stap 1 Log in op Cisco Unity (zie A.)
- Stap 2 Druk 432
- Stap 3 Pas na de toon uw opgenomen naam aan of druk op \* voor het behouden van de aanwezige naam

Gebruik onderstaande toetsen tijdens het aanpassen van de opgenomen naam:

Toets	Taak
<b>8</b>	Pauze of samenvatting
<b>#</b>	Einde van opname

## H. Snelkoppelingen

Door het gebruik van snelkoppelingen kan er sneller door de menu's worden gestapt zonder dat daarvoor meerdere toetsen.

Terwijl u luistert naar het hoofdmenu, toets:

Toets	Taak
<b>41</b>	Aanpassen welkomstboodschap
<b>432</b>	Aanpassen opgenomen naam
<b>*</b>	Terug naar vorig menu
<b>#3</b>	Over slaan + verwijderen bericht
<b>#6</b>	Over slaan + op slaan als nieuw

## I. Inschakelen voicemail

Analoog

Druk \*\*0

Toesteltype 7912


Druk op toets Meer/More

Druk op toets DschakA/CFwdAll

Druk op toets Bericht

Toesteltype 7940/7960

Druk op toets DschakA/CFwdAll

Druk op toets 

## J. Uitschakelen voicemail

Analoog

Druk #21

Toesteltype 7912

Druk op toets Meer/More

Druk op toets DschakA/CFwdAll

Toesteltype 7940/7960

Druk op toets DschakA/CFwdAll